

Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 120 V | SMT1000 | Descargado el 08/05/2019 (EST)



Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 120 V

SMT1000

Call for More Information 01 800 724 63 43 37

- Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red.
- Incluye: DC con software, Cable RS-232 de señalización Smart del UPS, Cable USB, Manual del usuario

Salida

Capacidad de potencia de salida	700Vatios / 1.0kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	700Vatios / 1.0kVA
Tensión de salida nominal	120V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 5%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red)	50/60Hz +/- 3 Hz
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(8) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)
Duración de transferencia	4ms typical : 8ms maximum

Entrada

Entrada de voltaje	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	1.83metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	82-144V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	75 - 154V
Cantidad de cables de alimentación	1

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 120 V | SMT1000 | Descargado el 08/05/2019 (EST)

Baterías y autonomía

Tipo de batería:	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo de recarga típico	3 hora(s)
Batería de recambio	RBC6 
Vida útil esperada de las baterías (años)	3 - 5
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Autonomía	Ver Gráfico de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio) Ver Cuadro de autonomía (Disponible en la ficha técnica del sitio)
Rendimiento	Ver Gráfico de eficiencia (Disponible en la ficha técnica del sitio)

Comunicaciones y manejo

Interface Port(s)	SmartSlot, USB
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)	Opcional
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones	459Joules
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Dimensiones de altura máxima	219mm, 21.9cm
Dimensiones de anchura máxima	171mm, 17.1cm
Dimensiones de profundidad máxima	439mm, 43.9cm
Peso neto	19.09kg
Peso de embarque	22.77kg
Altura del bulto	376mm, 37.6cm
Ancho del bulto	328mm, 32.8cm
Profundidad del bulto	595mm, 59.5cm

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Especificaciones técnicas

Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 120 V | SMT1000 | Descargado el 08/05/2019 (EST)

Físico

Color	Black
Unidades por tarima	12.0

Ambiental

Temperatura de operación	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	41.0dBA
Disipación térmica online	100.0BTU/hora

Conformidad

Aprobaciones	CSA, UL 1778
Política de protección del equipo	De por vida: \$150.000
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías

Sustainable Offer Status

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
PEP	Disponible en la ficha Documentación
EOLI	Disponible en la ficha Documentación

Descargo de responsabilidad: La documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la idoneidad o confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.